



MRS56-01

Beépíthető, 1 áramkörös rádiós vevőegység

- Hagyományos kötődobozba is beépíthető
- Kapcsolási teljesítmény: max. 3 A
- Vevő rádiófrekvencia: 433.92 MHz/30 m
- Méret: Ø 56 x 25 mm
- Állapotjelző LED, cserélhető biztosíték
- Max. 10 db alkalmazható együtt
- Kompatibilis távkapcsolók:
RM Pro (okostelefonról), REM-3W, REM-16, REM-4



Tulajdonságok

Vevő rádiófrekvencia	433.92 MHz/30 m
Kompatibilis távkapcsolók	RM Pro (okostelefonról), REM-3W, REM-16, REM-4
Kapcsolási feszültség	250 V AC/50 Hz
Kapcsolt áramkör	1 db áramkör
Kapcsolási teljesítmény	max. 3 A
Méret	Ø 56 x 25 mm
Súly	0.1 kg